

# ASR1000A

## RFID Okuyucu



### Genel Özellikler

- Wiegand26 / 34 bit RS-485 protokolü
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Kırmızı ve Yeşil LED'ler
- Watch dog fonksiyonu
- Sesli Uyarı ve LED göstergesi
- Yüze monte kurulum



### Teknik Özellikler

| Model             | Dahua ASR1000A Teknik Özellikleri |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Sistem</b>     |                                   |
| Ana işlemci       | 8 Bit                             |
| <b>Okuma</b>      |                                   |
| Okuma Formatı     | 13.56MHz                          |
| Okuma Mesafesi    | 6-8cm (maks.)                     |
| Tepki Süresi      | <0.1                              |
| <b>Fonksiyon</b>  |                                   |
| Sabotaj Alarmı    | Mevcut                            |
| <b>Arayüz</b>     |                                   |
| Kontrolör         | Wiegand26 / 34                    |
| <b>Genel</b>      |                                   |
| LCD Ekran         | Mavi arka ışık                    |
| Beep Tone         | Buzzer                            |
| Güç Kaynağı       | 5-16V DC / 100mA / 300mA / 800mA  |
| Çalışma Koşulları | -30 °C - + 60 °C                  |
| Çalışma Nemi      | ≤% 95                             |

## ASR1000A

### RFID Okuyucu

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Boyutlar    | 135 mm * 86 mm * 12 mm |
| Net Ağırlık | 0.25kg                 |